



T-ISDN

Bedienungsanleitung.



## Voraussetzungen

Für die Bedienung der in dieser Anleitung dargestellten Leistungsmerkmale, mit Ausnahme der Fernsteuerung der Anrufweitschaltung, benötigen Sie ein Endgerät, das keypad- bzw. netzdialogfähig ist. Wie Sie Ihr Endgerät einstellen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Endgerätes.

Durch die Nutzung bestimmter Leistungsmerkmale sowie des Sicherheitspakets können weitere Kosten entstehen. Detaillierte Informationen erhalten Sie unter **freecall 0800 33 07000**, unter **www.telekom.de/t-isdn** oder im T-Punkt. Alle nachfolgend aufgeführten Leistungsmerkmale gelten nur für Euro-ISDN-Anschlüsse in Mehrgerätekonfiguration.

### Tipps: T-ISDN Online-Konfiguration

Leistungsmerkmale wie z. B. die Anrufweitschaltung und die veränderbare Rufnummernsperre können Sie auch bequem über das Internet mit einem PC von jedem beliebigen Ort aus steuern. Dieser Service ist kostenlos.

Informationen hierzu finden Sie im Internet unter:

**www.telekom.de/t-isdn-konfiguration**

## Symboldarstellung und Abkürzungen

Folgende Symbole und Abkürzungen helfen Ihnen, die Leistungsmerkmale Ihres T-ISDN Anschlusses schnell und einfach zu nutzen:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



Nummer eingeben



Hörer auflegen



Ihr Telefon klingelt



Sie hören einen Ton oder eine Ansage

→ Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts)

MSN Abkürzung für „Multiple Subscriber Number“ (Mehrfachrufnummer beim ISDN-Mehrgeräteanschluss)  
Im Grundpreis der von der Deutschen Telekom angebotenen Mehrgeräteanschlüsse sind 3 Rufnummern enthalten.

Voraussetzungen.....	2
Symboldarstellung und Abkürzungen .....	2

## Die Komfortfunktionen

T-ISDN bietet alles, was Sie von moderner Kommunikation erwarten dürfen. Zum Beispiel Komfortfunktionen und Leistungsmerkmale, die Ihnen das Telefonieren erleichtern und Ihre Erreichbarkeit gewährleisten.

Hierzu gehören: Rückruf bei Besetzt, Anklopfen, Rückfragen und Makeln, Dreierkonferenz, Rufnummernanzeige und Anrufweitschaltung. Die Bedienung dieser Leistungsmerkmale erfolgt im T-ISDN ganz einfach menügesteuert an Ihrem T-ISDN-Telefon.

In dieser Anleitung werden nur Leistungsmerkmale beschrieben, deren Bedienung nicht vom Endgerät unterstützt wird.

Bis auf die T-NetBox sind die weiteren Leistungsmerkmale für einen geringen, zusätzlichen monatlichen Grundpreis am T-ISDN-Anschluss zubuchbar.

Rückruf bei Nichtmelden (CCNR).....	4
Parallelruf .....	5
Selektive Anrufweitschaltung (AWS) .....	6
Fernsteuerung der Anrufweitschaltung .....	7
T-NetBox - Ihr persönlicher Anrufmanager .....	9
T-NetBox mit Unified Messaging .....	11

## Das Sicherheitspaket

Mit dem Sicherheitspaket erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Telefonanschlusses, denn Sie erhalten eine Vielzahl der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten attraktiven Leistungsmerkmale gegen einen geringfügigen monatlichen Aufpreis.

Das Sicherheitspaket enthält alle Funktionen, um Verbindungen gezielt zu erlauben bzw. zu sperren. Damit trägt das Sicherheitspaket zur Kostenkontrolle bei und schützt vor zu hohen Telefonrechnungen.

Gleichzeitig können auch kommende Verbindungen gezielt erlaubt bzw. gesperrt werden. Wer will, kann sich damit vor unliebsamen Anrufern schützen. Trotzdem können wichtige Anrufe entgegengenommen werden.

Zurücksetzen der Leistungsmerkmale .....	13
PIN ändern .....	13
Veränderbare Anschluss-Sperre .....	14
Veränderbare Rufnummernsperre .....	15
Abweisen unerwünschter Anrufer .....	20
Annahme erwünschter Anrufer .....	22

Die einzelnen Filterfunktionen können jederzeit kostenlos selbst administriert werden. Eine PIN verhindert, dass Unbefugte die Einstellungen ändern können. Das Sicherheitspaket bietet Ihnen als sicherheitsorientiertem Kunden den größtmöglichen Schutz Ihres Anschlusses.

Weitere Informationen zum Sicherheitspaket erhalten Sie unter:  
[www.telekom.de/t-isdn](http://www.telekom.de/t-isdn) oder unter **freecall 0800 33 07000**

## Rückruf bei Nichtmelden (CCNR)

Wenn der gewünschte Gesprächspartner Ihren Anruf nicht entgegennimmt, erfolgt mit der Funktion Rückruf bei Nichtmelden automatisch ein erneuter Verbindungsaufbau – bis zu 180 Minuten lang.

### Aktivieren

Leiten Sie die Aktivierung von Rückruf bei Nichtmelden während der Rufphase (max. 120 Sek.) bitte so ein:



Verbindung aufbauen  
Gesprächspartner meldet sich nicht:

→ Displaynachricht „CCNR moeglich“ abwarten (Anzeige kann je nach Endgerät variieren)

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

**\* 1 0 #**

Tastensequenz eingeben – Displayanzeige „aktiv“ und Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)



Hörer auflegen

### Deaktivieren

So beenden Sie Rückruf bei Nichtmelden vor der automatischen Deaktivierung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

**# 1 0 #**

Tastensequenz eingeben – Displayanzeige „nicht aktiv“ und Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)



Hörer auflegen

### Testen

Abfragen, ob Rückruf aktiviert ist:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

**\* # 1 0 #**

Tastensequenz eingeben:

→ Bei aktiviertem Rückruf erfolgt im Display die Anzeige „aktiv“ sowie eine Ansage („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)

→ Bei nicht aktiviertem Rückruf erfolgt im Display die Anzeige „nicht aktiv“ sowie eine Ansage („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)



Hörer auflegen

## Parallelruf

Mit dem Parallelruf können Sie eingehende Anrufe gleichzeitig an zwei Anschlüssen signalisieren lassen. So klingelt es beispielsweise nicht nur an Ihrem Hauptanschluss, sondern auch auf Ihrem Handy oder Ihrem Anschluss im Büro. Nehmen Sie das Gespräch an einem der Anschlüsse an, ist der andere Anschluss wieder frei. Ist einer der Anschlüsse besetzt, werden eingehende Anrufe am zweiten Anschluss signalisiert.

Ist Ihr Anrufbeantworter oder Ihre Handy-Mailbox eingeschaltet, so funktioniert der Parallelruf natürlich auch. Der Anrufer wird mit dem Anrufbeantworter bzw. der Mail-Box verbunden, wenn diese sich zuerst melden.

**Hinweis:** Bei der Eingabe der Rufnummer werden nur Rufnummern zugelassen, die nicht gesperrt sind.

### Aktivieren



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

\* 4 8 1 \*

Tastenfolge eingeben



Gewünschte Parallel-Rufnummer mit Vorwahl eingeben

\* →

Stern-Taste drücken und MSN (Symboldarstellung und Abkürzungen, siehe Seite 2) eingeben, für die der Parallelruf aktiviert werden soll



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten



Hörer auflegen

### Deaktivieren



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

\* 4 8 1 \*

Tastenfolge eingeben

\* →

Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die der Parallelruf deaktiviert werden soll



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten



Hörer auflegen

### Testen



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

\* \* 4 8 1 \*

Tastenfolge eingeben

\* →

Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die der Parallelruf abgefragt werden soll



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten



Hörer auflegen

## Selektive Anrufweiterleitung (AWS)

Mit der Selektiven Anrufweiterleitung können Sie ganz gezielt die Anrufe von bestimmten Rufnummern weiterleiten: Sofort (Selektive AWS-sofort), nach 20 Sekunden (Selektive AWS-20s) oder falls besetzt (Selektive AWS-besetzt). Sie müssen nur bis zu 10 Rufnummern über die Tastatur Ihres Endgerätes in eine Liste eingeben und anschließend die Selektive Anrufweiterleitung aktivieren. Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von „1“ bis „10“. Falls Sie mal nicht möchten, dass die Anrufe weitergeleitet werden, deaktivieren Sie einfach die Selektive AWS. Die Rufnummern bleiben in der Liste erhalten und Sie brauchen bei Bedarf nur die Aktivierung eingeben. Für die weiterführenden Verbindungen werden die jeweils vereinbarten Preise erhoben.

### Aktivieren



Hörer abnehmen und Wählen abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

\* 2 1 2 \*

Tastenfolge eingeben für Selektive AWS-sofort

oder

\* 2 1 3 \*

Tastenfolge eingeben für Selektive AWS-20s

oder

\* 2 1 4 \*

Tastenfolge eingeben für Selektive AWS-besetzt



Zielrufnummer eingeben



Stern-Taste drücken



MSN eingeben, für die die Selektive AWS aktiviert werden soll



Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)



Hörer auflegen

### Deaktivieren



Hörer abnehmen und Wählen abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

☐ 2 1 2 \*

Tastenfolge eingeben für Selektive AWS-sofort

oder

☐ 2 1 3 \*

Tastenfolge eingeben für Selektive AWS-20s

oder

☐ 2 1 4 \*

Tastenfolge eingeben für Selektive AWS-besetzt



MSN eingeben, für die die Selektive AWS deaktiviert werden soll



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)



Hörer auflegen

### Listeneinträge bearbeiten und speichern



Hörer abnehmen und Wählen abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

\* 2 1 1 \*

Tastenfolge eingeben



Listeneinträge\*, z. B. **1**, eingeben



Stern-Taste drücken



Ursprungsrufnummer eingeben








Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten







Hörer auflegen

\* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 -10.

## Listeneinträge löschen

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad    Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben
-  Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten
-  Hörer auflegen















## Gesamte Liste löschen

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad    Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  Tastenfolge eingeben – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten
-  Hörer auflegen

## Fernsteuerung der Anrufweitzerschaltung

Mit der Fernsteuerung können Sie die AWS Ihres Anschlusses von jedem beliebigen Anschluss aktivieren und deaktivieren. Sie müssen dabei die Rufnummer des „ServicePoint“ anwählen. Die Rufnummer des „ServicePoint“ wird Ihnen in Ihrer Auftragsbestätigung mitgeteilt. Der Rufnummer des „ServicePoint“ ist die gültige Ortsnetznummer und, bei Anrufen aus dem Ausland, die Landeskennzahl voranzustellen. Während der Verbindung zum „ServicePoint“ fallen die normal geltenden Verbindungsentgelte an.

### Aktivieren

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
-  Rufnummer des „ServicePoint“ anwählen
-  Sie hören eine Hinweisansage oder einen Sonderwählton
-  Heimatrufnummer ohne Vorwahl eingeben
-  Stern-Taste drücken
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  Raute-Taste drücken
-  Sie hören eine Hinweisansage oder einen Sonderwählton
-  Tastenfolge eingeben für AWS-sofort
- oder
-  Tastenfolge eingeben für AWS-20s
- oder
-  Tastenfolge eingeben für AWS-besetzt
-  Weiterschaltungsziel eingeben
-  Raute-Taste drücken – Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
-  Hörer auflegen

→ bitte umblättern

\* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 - 10.

## Deaktivieren



Hörer abnehmen und Wählen abwarten



Rufnummer des „ServicePoint“ anwählen



Sie hören eine Hinweisansage oder einen Sonderwählton



Heimatrufnummer ohne Vorwahl eingeben



Stern-Taste drücken



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)



Raute-Taste drücken



Sie hören eine Hinweisansage oder einen Sonderwählton



Tastenfolge eingeben für AWS-sofort

oder



Tastenfolge eingeben für AWS-20s

oder



Tastenfolge eingeben für AWS-besetzt

→ Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)

Hörer auflegen



## Testen



Hörer abnehmen und Wählen abwarten



Rufnummer des „ServicePoint“ anwählen



Sie hören eine Hinweisansage oder einen Sonderwählton



Heimatrufnummer ohne Vorwahl eingeben



Stern-Taste drücken



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)



Raute-Taste drücken



Sie hören eine Hinweisansage oder einen Sonderwählton



Tastenfolge eingeben für AWS-sofort

oder



Tastenfolge eingeben für AWS-20s

oder



Tastenfolge eingeben für AWS-besetzt

→ Ansage abwarten

(Bei aktivierter AWS: „Das Dienstmerkmal ist aktiviert“,  
bei deaktivierter AWS: „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)



Hörer auflegen



## T-NetBox - Ihr persönlicher Anrufmanager

Die T-NetBox ist Ihr persönlicher Anrufmanager im Netz der Deutschen Telekom, dessen Leistungen weit über die Möglichkeiten eines Anrufbeantworters hinausgehen. Ganz einfach per Tastendruck steuern Sie Ihre individuelle Erreichbarkeit.

### T-NetBox einrichten



Hörer abnehmen und vom eigenen Anschluss kostenlos

**0 8 0 0 3 3 0 2 4 2 4** anwählen und der Ansage folgen. Hierbei werden Sie aufgefordert eine PIN (Geheimzahl) einzugeben. Die vier- bis zehnstellige Zahl legen Sie ganz individuell selbst fest.

→ T-NetBox einschalten

### T-NetBox ein-/ausschalten



T-NetBox anwählen (T-NetBox anwählen, siehe unten)

**3 2 7**

Tastenfolge eingeben

Voreinstellung auswählen und Bestätigung abwarten:

**1**

Einschalten nach 20 Sek. und bei Besetzt (Empfohlene Einstellungen)

**2**

Einschalten für alle Anrufe (T-NetBox meldet sich sofort)

**3**

Ausschalten

**6**

Einschalten nach 20 Sek.

**7**

Einschalten bei Besetzt

### T-NetBox vom eigenen Anschluss anwählen



Kostenlos **0 8 0 0 3 3 0 2 4 2 4** anwählen



Geheimzahl eingeben

**\***

Mit Stern-Taste bestätigen

### T-NetBox vom fremden Anschluss anwählen, Box ist eingeschaltet



Eigene Rufnummer wählen

**\***

Mit Stern-Taste Begrüßungstext unterbrechen



Nach Aufforderung Geheimzahl eingeben

**\***

Mit Stern-Taste Eingabe bestätigen

### T-NetBox vom fremden Anschluss anwählen, Box ist ausgeschaltet



Off-Call-Rufnummer wählen:

**0 1 8 0 5 0 6 6 0 3 3** (0,12 € pro Minute, bei Drucklegung)

→ Den Anweisungen folgen

### Sprung ins Hauptmenü

Alle folgenden Funktionen rufen Sie über das Hauptmenü der T-NetBox auf:

**0**

Direkter Sprung ins Hauptmenü



„Sie befinden sich im Hauptmenü“

### Tipps

**5**

Hilfe aufrufen

**5**

Operator anrufen

**8**

T-NetBox Infoservice

→ bitte umblättern

## Sprachnachrichten abfragen

- 1** Nachrichten abfragen (vom Hauptmenü aus):
  - 1** Aktuelle Nachrichten wiederholen
  - 2** Pause ein/aus
  - 3** Nächste Nachricht
  - 7** Rückruffunktion
  - 9 \*** Nachricht löschen
  - 9 9 \*** Alle abgefragten Nachrichten löschen

## Faxfunktion

- 4 1** Faxfunktion einrichten/kündigen  
Falls Sie Faxnachrichten bekommen haben:
  - \*** Alle noch nicht gedruckten Faxnachrichten drucken
  - 3** Abfragen und Ausdrucken einzelner Faxnachrichten.  
Die T-NetBox bittet um Eingabe der Faxnummer über die Tastatur Ihres Telefons. Wenn Sie diese Faxnummer häufig nutzen möchten, lassen Sie diese Nummer als Standard-Faxnummer speichern.
- Hinweis:** Die Bereitstellung der Faxfunktion kostet monatlich 1,03 €.

## FamilyBox

- 4 2** FamilyBox einrichten
  - 2** Senden von Nachrichten innerhalb der FamilyBox
- Hinweis:** Die erste FamilyBox ist kostenfrei; jede weitere FamilyBox kostet monatlich 0,52 €. Insgesamt können bis zu 9 Family-Boxen eingerichtet werden.

## Einstellungen ändern

- 3 4** Geheimzahl ändern

### Menü Begrüßungstext:

- 3 1 1** Boxnamen aufsprechen
- 3 1 2** Einen von 5 Standard-Texten auswählen
- 3 1 3** Persönlichen Begrüßungstext aufsprechen
- 3 1 4** Ansagetext aufsprechen

### Menü Grundeinstellungen:

- 3 2 1** Betriebsart ändern
- 3 2 2** Menüsprache wählen
- 3 2 4** Nur bei Unified Messaging: Sprachauswahl für das Vorlesen von E-Mails
- 3 2 3** Standard-Faxnummer einrichten
- 3 2 6** Aktuelle Einstellung abfragen

### Menü Benachrichtigung:

- 3 3 1** Benachrichtigung zum eigenen Telefonanschluss
  - 3 3 2** Benachrichtigung zum fremden Telefonanschluss
  - 3 3 3** Benachrichtigung per SMS (T-D1 Netz) oder Pager
- Hinweis:** Die Benachrichtigung der T-NetBox per SMS auf ein T-D1 Handy ist kostenfrei und nur für Mobilfunkkunden des T-D1 Netzes möglich (bei Drucklegung).

## T-NetBox kündigen

T-NetBox unbedingt ausschalten (T-NetBox ein-/ausschalten, siehe Seite 9)

**3 2 9** T-NetBox kündigen

Kündigen können Sie auch telefonisch kostenlos unter:

**0 8 0 0 3 3 0 4 7 4 7**

Haben Sie noch Fragen? Unser T-NetBox Service-Team hilft Ihnen gerne weiter unter: freecall 0800 33 04747, im Internet unter:

**www.telekom.de/t-netbox** oder senden Sie eine E-Mail an:

**tnet-box@t-online.de**

## T-NetBox mit Unified Messaging

Mit der Funktion Unified Messaging können Sie jetzt alle Ihre Nachrichten, egal ob E-Mail, Sprache, Fax und SMS, über Internet und Telefon empfangen, abfragen, bearbeiten, senden und weiterleiten. Und das nahezu weltweit und zu jeder Zeit. Sie benötigen ein Telefon oder einen Internetanschluss, um sich in Ihre T-NetBox mit Unified Messaging einzuloggen.

### Unified Messaging einrichten



Wählen Sie vom eigenen Anschluss unsere kostenfreie Hotline 0800 33 04747. Das T-NetBox Service-Team richtet mit Ihnen gemeinsam den Dienst ein.

### Abfrage/Bedienung vom eigenen Anschluss

**0 8 0 0 3 3** \_ \_ \_ \_ (Tragen Sie hier die vom Operator genannte Nummer ein)



Geheimzahl eingeben



Mit Stern-Taste Eingabe bestätigen

→ Es folgt die Ansage über die Anzahl der neuen Nachrichten

### Abfrage/Bedienung vom fremden Anschluss, Box ist eingeschaltet



Eigene Rufnummer wählen



Mit Stern-Taste Begrüßungstext unterbrechen



Nach Aufforderung Geheimzahl eingeben



Mit Stern-Taste Eingabe bestätigen

→ Es folgt die Ansage über die Anzahl der neuen Nachrichten

### Abfrage/Bedienung vom fremden Anschluss, Box ist ausgeschaltet



Off-Call-Rufnummer wählen:

**0 1 8 0 5 8 6 3 8 2 6 9** oder

**0 1 8 0 5**-TNETBOX (0,12 € pro Minute, bei Drucklegung)

→ Den Anweisungen folgen

### Sie befinden sich im Hauptmenü. Sie können wählen



Menü Sprach-/Faxnachrichten



Menü E-Mails



Menü Einstellungen

Dort können Sie die Einstellungen Ihrer T-NetBox mit Unified Messaging vornehmen bzw. ändern



Hilfe



Aktuelle Informationen

→ bitte umblättern

## Das Menü Sprach-/Faxnachrichten

- 1** 1-Taste im Hauptmenü direkt nach der Einwahl drücken:
  - Sie befinden sich im Menü Sprach-/Faxnachrichten
  - Sprachnachrichten werden vorgelesen
- \*** Stern-Taste drücken:
  - Vorliegende Faxnachrichten werden an eine beliebige Faxnummer oder an Ihre bereits eingestellte Standard-Faxnummer zum Ausdrucken weitergeleitet

Während der Abfrage können Sie folgende Funktionen nutzen:

- 0** Zurück ins Hauptmenü
- 1** Aktuelle Nachricht wiederholen
- 2** Pause/ein/aus
- 3** Nächste Nachricht
- 5** Hilfe
- 7** Rückruffunktion
- 9 \*** aktuelle Nachricht löschen
- 9 9 \*** Alle abgefragten Nachrichten löschen
- \*** Alle noch nicht gedruckten Faxnachrichten drucken

## Das Menü E-Mail

- 2** 2-Taste im Hauptmenü direkt nach der Einwahl drücken
  - Sie befinden sich im Menü E-Mail
  - Neue E-Mails werden vorgelesen

Während Ihre E-Mails vorgelesen werden, können Sie folgende Funktionen nutzen:

- 0** Zurück zum Hauptmenü
- 1** E-Mail wiederholen
- 1 1** Vorherige E-Mail
- 3** Nächste E-Mail
- 3 3** E-Mail-Anlagen (Textdateien) vorlesen
- 4** Inhalt der E-Mail anhören
- 5** Hilfe
- 6** Vorlesesprache der E-Mail wechseln
- 7** E-Mail per Sprache beantworten
- 9 9 \*** Alle abgefragten E-Mails löschen
- \*** E-Mail als Fax ausdrucken

## Bedienung über das Internet

Um alle Nachrichten über das Internet zu managen, benötigen Sie einen multimedialfähigen PC mit Internetzugang. Sie können sich über das Internet z. B. Ihre Sprachnachrichten vorlesen lassen und Faxnachrichten bequem lesen. Die Nachrichten liegen Ihnen als Dateianhang vor und können so einfach wie z. B. ein Textdokument gehandhabt werden. Die T-NetBox mit Unified Messaging stattet Sie automatisch mit einer persönlichen E-Mail-Adresse aus:

**Ihre Rufnummer@t-netbox.de**. Diese können Sie später umbenennen (z. B. in **hans. mustermann@t-netbox.de**). Und so loggen Sie sich ein:







- Internet-Zugang starten
- Geben Sie in Ihren Browser **www.telekom.de/um** ein

→ Alle weiteren Informationen und Verlinkungen finden Sie auf dieser Webseite

## Zurücksetzen der Leistungsmerkmale

Mit dieser Funktion können Sie alle aktivierten Leistungsmerkmale mit einer Eingabe je Rufnummer (MSN) ausschalten.

Beim Zurücksetzen werden bestehende Listeneinträge bei den folgenden Leistungsmerkmalen nicht verändert: Rufnummernsperre, Selektive Anrufweitschaltung, Abweisen unerwünschter Anrufer und Annahme erwünschter Anrufer.

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad    Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe unten)
-  →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Leistungsmerkmale zurückgesetzt werden sollen
-  Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten
-  Hörer auflegen

## PIN ändern

Vor der erstmaligen Nutzung der Leistungsmerkmale aus dem Sicherheitspaket sowie der Fernsteuerung der Anrufweitschaltung müssen Sie die Grundeinstellungen der PIN (Geheimzahl) ändern.

Die vierstellige Zahl legen Sie ganz individuell selbst fest. Einzige Einschränkung: Ihre PIN darf nicht aus vier gleichen Ziffern bestehen, z. B. 7777. Das schützt Sie vor dem Risiko des Missbrauchs Ihres Anschlusses.

### PIN (Geheimzahl) ändern

-  **Hinweis:** Sie können die PIN nur an Ihrem T-ISDN-Anschluss ändern.
- Keypad    Hörer abnehmen und Wählton abwarten
-  Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  Alte PIN eingeben (bei Grundeinstellung )
-  Stern-Taste drücken
-  Neue PIN eingeben
-  Stern-Taste drücken
-  Neue PIN wiederholen
-  Stern-Taste drücken
-  MSN eingeben, für die die PIN gelten soll
-  Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
-  Hörer auflegen
- Hinweis:** Sie können für jede Rufnummer (MSN) eine eigene PIN festlegen.












## Veränderbare Anschluss-Sperre (Verkehrseinschränkungsklassen, VKL)

Diese Funktion sorgt dafür, dass niemand von Ihrem Anschluss aus ohne Ihr Einverständnis telefonieren kann. Ihren individuellen Anforderungen entsprechend bieten wir Ihnen dazu verschiedene Möglichkeiten, so genannte Verkehrseinschränkungsklassen (VKL). Eine Übersicht der unterschiedlichen VKL finden Sie auf der nächsten Seite.










**Hinweis:** Ankommende Gespräche können natürlich auch bei aktivierter Sperre wie gewohnt angenommen werden.

Die Notrufnummern 110 und 112 werden durch die veränderbare Anschluss-Sperre nicht gesperrt.

### Einrichten mit Angabe der VKL

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  **3 3**  Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  →  Stern-Taste drücken und Ziffer der VKL eingeben (VKL-Übersicht, siehe Seite 15)
-  →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Anschluss-Sperre aktiviert werden soll
-  **0**  Tastenfolge eingeben – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
-  Hörer auflegen

### Deaktivieren der VKL

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  **3 3**  Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Anschluss-Sperre deaktiviert werden soll
-  **0**  Tastenfolge eingeben – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen

Sie können **eine** der nachfolgend definierten Verkehrseinschränkungsklassen (VKL) durch die Eingabe der entsprechenden Zifferntaste auswählen:

- 1** **VKL 1:** alle abgehenden Verbindungen außer Notrufe
- 2** **VKL 2:** alle abgehenden Verbindungen mit Ausnahme des City-Bereichs und der Servicenummern 0190/0900
- 3** **VKL 3:** Auslandsverbindungen, beginnend mit 00
- 4** **VKL 4:** Interkontinentalverbindungen, beginnend mit 0012-0019, 002, 005-009
- 5** **VKL 5:** Servicenummern 0190/0900
- 6** **VKL 6:** alle abgehenden Verbindungen und Servicenummern 0190/0900 mit Ausnahme des City-Bereichs
- 7** **VKL 7:** Auslandsverbindungen und Servicenummern 0190/0900
- 8** **VKL 8:** Interkontinentalverbindungen und Servicenummern 0190/0900

**Hinweise:** Die veränderbare Anschluss-Sperre gilt jeweils rufnummernbezogen. Der komplette Anschluss wird gesperrt, wenn Sie bei der Aktivierung für die MSN die Ziffer 0 eingeben.

Bei der Eingabe der Zielrufnummer zur Aktivierung der Anrufweiterschaltung (AWS) werden nur Rufnummern zugelassen, die nicht gesperrt sind. Wird zuerst die AWS aktiviert und danach die veränderbare Anschluss-Sperre, werden Verbindungen zur Zielrufnummer hergestellt.

## Veränderbare Rufnummernsperre

Mit der Rufnummernsperre können Sie ganz gezielt ausgewählte Zielrufnummern sperren oder zulassen. Mit der Aktivierung von Variante 1 (gesperrte Ziele) entscheiden Sie, dass die eingespeicherten Rufnummern nicht erreicht werden sollen. Aktivieren Sie Variante 2 (zugelassene Ziele), so können nur die eingespeicherten Rufnummern erreicht werden.

Wenn Sie diese Funktionen nutzen möchten, speichern Sie einfach bis zu zehn Rufnummern bzw. Rufnummerngruppen für jede Variante über die Tastatur Ihres Endgerätes in eine Liste im T-Net ein. Aktivieren Sie anschließend die gewünschte Variante.

Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von „1“ bis „10“. Sie können je MSN entweder die gleiche oder eine unterschiedliche Liste anlegen.

**Hinweise:** Sie können nur eine Variante aktiv schalten und müssen beim Wechsel der Varianten die nicht mehr gewünschte Variante deaktivieren.

Die Notrufnummern 110 und 112 werden durch die Rufnummernsperre nicht gesperrt.

Ankommende Gespräche werden durch die Rufnummernsperre nicht beeinträchtigt.

Verbindungen mit bestimmten Zugangszahlen, z. B. 0190 oder 0137, werden ausschließlich von der Deutschen Telekom hergestellt, d. h. es wirkt kein gesperrter Verbindungsnetzbetreiber.

## Variante 1 - gesperrte Ziele

### Aktivieren



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

\* 3 3 1 \*

Tastenfolge eingeben



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)

\* →

Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Sperre aktiviert werden soll

oder

\* 0

Tastenfolge eingeben → Rufnummernsperre ist für alle MSN aktiviert



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)



Hörer auflegen

### Deaktivieren



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

# 3 3 1 \*

Tastenfolge eingeben



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)

\* →

Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Sperre deaktiviert werden soll

oder

\* 0

Tastenfolge eingeben → Rufnummernsperre ist für alle MSN deaktiviert



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)



Hörer auflegen

## Möglichkeit A: Gleiche Liste für jede MSN

### Listeneinträge (Rufnummern) bearbeiten und speichern



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

\* 3 4 1 \*

Tastenfolge eingeben



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)

\* →

Stern-Taste drücken und Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben

\* →

Stern-Taste drücken und Rufnummer eingeben



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)



Hörer auflegen

### Listeneinträge löschen



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

# 3 4 1 \*

Tastenfolge eingeben



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)

\* →

Stern-Taste drücken und Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)








Hörer auflegen









\* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 -10.










**Gesamte Liste löschen**

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  Tastenfolge eingeben – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen








**Möglichkeit B: unterschiedliche Listen für jede MSN****Listeneinträge (Rufnummern) bearbeiten und speichern**

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
  - Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
  -  Tastenfolge eingeben
  -  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
  -  Stern-Taste drücken und Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben
  -  Stern-Taste drücken und Rufnummer eingeben
  -  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Sperre eingerichtet werden soll
  -  Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
  -  Hörer auflegen
- Hinweis:** Bei der Aktivierung der Liste ist zwingend die MSN anzugeben, für die die Sperre wirken soll.

**Listeneinträge löschen**

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  Stern-Taste drücken und Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben
-  Stern-Taste drücken MSN eingeben, deren Listenplatz gelöscht werden soll
-  Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen

**Gesamte Liste löschen**

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  Tastenfolge eingeben
-  MSN eingeben, deren Liste gelöscht werden soll
-  Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen

→ bitte umblättern

\* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 - 10.

## Variante 2 - zugelassene Ziele

### Aktivieren



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

\* 3 3 2 \*

Tastenfolge eingeben



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)

\* →

Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die zugelassenen Ziele aktiviert werden sollen

oder

\* 0

Tastenfolge eingeben → zugelassene Ziele sind für alle MSN aktiviert



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)



Hörer auflegen

### Deaktivieren



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

# 3 3 2 \*

Tastenfolge eingeben



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)

\* →

Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die zugelassenen Ziele deaktiviert werden sollen

oder

\* 0

Tastenfolge eingeben → zugelassene Ziele sind für alle MSN deaktiviert



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)



Hörer auflegen

## Möglichkeit A: Gleiche Liste für jede MSN

### Listeneinträge (Rufnummern) bearbeiten und speichern



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

\* 3 4 2 \*

Tastenfolge eingeben



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)

\* →

Stern-Taste drücken und Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben

\* →

Stern-Taste drücken und Rufnummer eingeben



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)



Hörer auflegen

### Listeneinträge löschen



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

# 3 4 2 \*

Tastenfolge eingeben



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)

\* →

Stern-Taste drücken und Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben








Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)



Hörer auflegen









\* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 -10.

## Gesamte Liste löschen








-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  Tastenfolge eingeben – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen

## Möglichkeit B: unterschiedliche Listen für jede MSN








### Listeneinträge (Rufnummern) bearbeiten und speichern

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
  - Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
  -  Tastenfolge eingeben
  -  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
  -  Stern-Taste drücken und Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben
  -  Stern-Taste drücken und Rufnummer eingeben
  -  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Liste der zugelassenen Ziele wirken soll
  -  Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
  -  Hörer auflegen
- Hinweis:** Bei der Aktivierung der Liste ist zwingend die MSN anzugeben, für die die Ziele zugelassen werden sollen.

### Listeneinträge löschen

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  Stern-Taste drücken und Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben
-  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Listenplatz gelöscht werden soll
-  Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen

### Gesamte Liste löschen

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  Tastenfolge eingeben
-  MSN eingeben, deren Liste gelöscht werden soll
-  Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen

\* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 - 10.

## Abweisen unerwünschter Anrufer

Mit der Funktion Abweisen unerwünschter Anrufer können Sie gezielt Anrufe von bestimmten Rufnummern abweisen. Bis zu 20 Ursprungsrufnummern- oder -rufnummernbereiche je Rufnummer (MSN) können in die Sperrliste eingegeben werden. Speichern Sie zuerst die Rufnummern der unerwünschten Anrufer über die Tastatur Ihres Endgeräts in eine Liste. Aktivieren Sie anschließend die Funktion.

**Hinweis:** Um dieses Leistungsmerkmal nutzen zu können, müssen Sie gegebenenfalls das Leistungsmerkmal Annahme erwünschter Anrufer deaktivieren.

### Aktivieren



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

\* 9 3 1 \*

Tastenfolge eingeben



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)

\* →

Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Sperrliste aktiviert werden soll

oder

\* 0

Tastenfolge eingeben → Abweisen unerwünschter Anrufer ist für alle MSN aktiviert



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)



Hörer auflegen

### Deaktivieren



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

# 9 3 1 \*

Tastenfolge eingeben



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)

\* →

Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Sperrliste deaktiviert werden soll

oder

\* 0

Tastenfolge eingeben → Abweisen unerwünschter Anrufer ist für alle MSN deaktiviert



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)



Hörer auflegen

### Testen



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

\* # 9 3 1 \*

Tastenfolge eingeben



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)

\* →

Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die der Status abgefragt werden soll



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten:













Bei eingeschaltetem Abweisen unerwünschter Anrufer: „Das Dienstmerkmal ist aktiviert“

Bei ausgeschaltetem Abweisen unerwünschter Anrufer: „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“.














Hörer auflegen

### Listeneinträge bearbeiten und speichern










-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  \* 9 3 0 \* Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  \* →  Stern-Taste drücken und Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben
-  \* →  Stern-Taste drücken und Ursprungsrufnummer oder Ursprungsbereich eingeben
-  \* →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Liste unerwünschter Anrufer eingerichtet werden soll
-   Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
-  Hörer auflegen

**Hinweis:** Bei der Eingabe des Ursprungs können Rufnummern oder Rufnummernbereiche eingegeben werden. Bei der Eingabe der Ortsnetz- oder Länderkennzahl müssen die Ziffern 0 bzw. 00 mit eingegeben werden.











### Listeneinträge löschen

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   9 3 0 \* Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  \* →  Stern-Taste drücken und Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben
-  \* →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die der Sperrlisteneintrag gelöscht werden soll
-   Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen

### Gesamte Liste löschen

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   9 3 0 \* Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  \* 0 \* Tastenfolge eingeben
-  MSN eingeben, deren Liste gelöscht werden soll
-   Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen

### Listenplatzabfrage, ob der Eintrag auf dem Listenplatz ist

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  \*   9 3 0 \* Tastenfolge eingeben
-  Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben
-  \* →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die der Listenplatz abgefragt werden soll
-   Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display beachten: Listenplatz und Rufnummer werden angezeigt
-  Hörer auflegen

\* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 - 20.

## Annahme erwünschter Anrufer

Mit diesem Leistungsmerkmal bestimmen Sie gezielt, welche Gespräche bei Ihnen ankommen. Bis zu 30 Ursprungs-rufnummern oder -rufnummernbereiche je Rufnummer (MSN) können in die Liste erwünschter Anrufer eingegeben werden. Nach Aktivieren des Leistungsmerkmals können Sie nur noch von den ausgewählten Anrufern erreicht werden, alle anderen werden abgewiesen. Beim Deaktivieren der Funktion bleibt der Listeninhalt erhalten und Sie können die Annahme erwünschter Anrufer jederzeit wieder aktivieren.

**Hinweis:** Um dieses Leistungsmerkmal nutzen zu können, müssen Sie gegebenenfalls das Leistungsmerkmal Abweisen unerwünschter Anrufer deaktivieren.

### Aktivieren



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

\* 9 3 3 \*

Tastenfolge eingeben



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)

\* →

Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Liste erwünschter Anrufer aktiviert werden soll

oder

\* 0

Tastenfolge eingeben → Annahme erwünschter Anrufer ist für alle MSN aktiviert



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)



Hörer auflegen

### Deaktivieren



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

# 9 3 3 \*

Tastenfolge eingeben



PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)

\* →

Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Liste erwünschter Anrufer deaktiviert werden soll

oder

\* 0

Tastenfolge eingeben → Annahme erwünschter Anrufer ist für alle MSN deaktiviert



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)



Hörer auflegen

### Testen



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

→ Keypad

Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen

\* # 9 3 3 \*

Tastenfolge eingeben

\* →

Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die der Status abgefragt werden soll



Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten:













Bei eingeschaltetem Annehmen erwünschter Anrufer: „Das Dienstmerkmal ist aktiviert“.

Bei ausgeschaltetem Annehmen erwünschter Anrufer: „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“.














Hörer auflegen

## Listeneinträge bearbeiten und speichern










-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  \* 9 3 2 \* Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  \* →  Stern-Taste drücken und Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben
-  \* →  Stern-Taste drücken und Ursprungsrufnummer oder Ursprungsbereich eingeben
-  \* →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Liste erwünschter Anrufer eingerichtet werden soll
-   Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
-  Hörer auflegen

**Hinweis:** Bei der Eingabe des Ursprungs können Rufnummern oder Rufnummernbereiche eingegeben werden. Bei der Eingabe der Ortsnetz- oder Länderkennzahl müssen die Ziffern 0 bzw. 00 mit eingegeben werden.











## Listeneinträge löschen

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   9 3 2 \* Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  \* →  Stern-Taste drücken und Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben
-  \* →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die der Listeneintrag gelöscht werden soll
-   Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen

## Gesamte Liste löschen

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   9 3 2 \* Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 13)
-  \* 0 \* Tastenfolge eingeben
-  MSN eingeben, deren Liste gelöscht werden soll
-   Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen

## Listenplatzabfrage, ob der Eintrag auf dem Listenplatz ist

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  \*   9 3 2 \* Tastenfolge eingeben
-  Listenplatz\*, z. B. **1**, eingeben
-  \* →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die der Listenplatz abgefragt werden soll
-   Raute-Taste drücken – Anzeige auf dem Display beachten (Listenplatz und Rufnummer werden angezeigt)
-  Hörer auflegen

\* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 - 30.

Herausgeber:  
Deutsche Telekom AG  
Presse- und Communication-Center  
Postfach 20 00  
53105 Bonn

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

**freecall** 0800 33 07000,

[www.telekom.de/t-isdn](http://www.telekom.de/t-isdn) oder im T-Punkt.